



TorchLED lampe de poche "CHEMINS DE FER"

utilisation avec piles ou accu



Données techniques lampe

Alimentation en courant:	4 piles AA 1.5 V ou 4 cellules accu AA 1.2 V
Flux lumineux:	LED blanches de 90lm chacune LED rouges 20lm au total
Degré de protection:	IP54
Source lumineuse:	LED
Equipement:	2×blanc / 4×rouge
Boîtier:	– boîtier PA6, avec poignée revêtue par élastomère (antidérapant) – autonome – clip ceinture acier chromé – couleur de signalisation jaune – avec point de fixation pour cordon et pour ceinture
Température de service:	20° C à +45° C
Dimensions (l×h×p):	68×115.5×35 mm
Poids:	env. 230g (sans cellules env. 115g)

Produkteigenschaften

Reconnaissance très facile des éléments de commande par couleur pour un travail sécurisé sur les voies, aussi en hiver avec des gants.



Ouverture facile du boîtier pour le changement des accu et bonne fermeture du clapet. Placement des piles ou accu simple (protection des pôles).

Pièces de rechange:

Grâce à une propre production, toutes les pièces sont livrables pour remplacement si nécessaire.

Données techniques chargeur

Tension de service:	100-240VAC / 12-48 VDC
Alimentation en courant:	700 mA courant de charge
Degré de protection:	IP44
Boîtier:	– ABS – montage mural ou sur table possible – pièce de maintien – la cavité en dessous évite de plier ou couper le câble
Contacts:	acier à ressort, doré
Durée de charge:	à 1-900 mAh cellule 4 h max.
Température de service:	0° C à +40° C
Dimensions (l×h×p):	– Station de charge: 86.6×79.6×44 mm – Station de charge pour 5 TorchLED: 500×220×125 mm

N° art.	Désignation
✓ 171262	TorchLED lampe de poche «CHEMINS DE FER», -jaune, IP54, dragonne incl.

Accessoires / pièces de rechange	
✓ 860276	TorchLED station de charge, 100-240 VAC, incl. 1.5m câble et transformateur enfichable
✓ 861085	TorchLED station de charge, 12-48VDC, incl. 1.5m câble et fiche cigarette
✓ 860440	TorchLED station de charge, incl. 1.5m câble sans fiche
✓ 130407	Station murale pour 5 TorchLED, 100-240VAC/5×700mA, max. 15VDC, incl. 3m câble 3×1.0mm ² noir fiche T12
✓ 860274	Pile rechargeable 1.2V/1900mAh HR6-AA
✓ 860275	Pile manganèse-alcaline LR6-AA/1.5V
✓ 168655	Bande magnétique 60×20×2mm
✓ 128785	Fixation murale vide
✓ 860335	TorchLED pochette de ceinturon 72×127×35mm

4× piles rechargeables art. 860274 ou 4x piles art. 860275 sont nécessaires.

✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)

1/1